УСТРОЙСТВО ДОБАВОЧНОЕ П223
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Устройство добавочное предназначено для питания электропаяльника ЭПСН-25/42 от сети напряжением 220 В при работе в бытовых помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение на входе устройства добавочного —220 В. Номинальное напряжение на выходе устройства добавочного при включенном электропаяльнике — 42 В.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство добавочное П223	— 1 шт.
Руководство по эксплуатации	— 1 экз.
Упаковочная коробка	— см. приложение.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается прикасаться к металлическим частям устройства добавочного при его включении в сеть, а также спустя 3—5 с после отключения.

При работе с электропаяльником на промышленных предприятиях применение данного устройства недопустимо!

Данное устройство не является понижающим разделительным трансформатором и в случае пробоя изоляции электропаяльника напряжение 220 В может появиться на корпусе электропаяльника, поэтому устройство добавочное предназначено для совместной работы только с электропаяльниками ЭПСН-25/42 Омского завода «Электроточприбор», которые изготавливаются с обеспечением прочности изоляции как для электробытовых устройств с рабочим напряжением 220 В.

100% электропаяльников при выпуске проверяются на прочность изоляции напряжением 1560 В в течение 1 с.

Линия отреза

Завод «Электроточприбор», 644010, г. Омск

ТАЛОН №

на гарантийный ремонт устройства добавочного П223

Продан магазином № ____________________
(наименование

____
торга)

«____» ____________________ 198__ г.

Штамп магазина____________________
(подпись)

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Устройство добавочное состоит из конденсатора МБГО-400 В -10 мкФ±10% ОЖО.462.023 ТУ и шунтирующего его резистора МЛТ-0,5-100 кОм±10% ГОСТ 7113-77, помещенных в пластмассовый корпус.

В корпус вмонтированы гнезда для подключения электропаяльника.

Для присоединения устройства добавочного к сети имеется гибкий шнур, армированный вилкой.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключить к гнездам, имеющим маркировку, электропаяльник, а затем при помощи шнура с вилкой включить устройство добавочное в сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство добавочное П223 соответствует ТУ 25-04-1668-75 и признано годным для эксплуатации.

IV-82г. ОТК №55

Дата выпуска

Представитель ОТК М. П.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель обязан в течение 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть безвозмездно заменять или ремонтировать устройства добавочные П223 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Артикул 3622-р

Цена 2 руб.

Приложение

Обозначение	Комплект поставки	
ЗПБ.489.003	Упаковочная коробка	1 шт.
ЗПБ.489.003-01	—	

Владелец и его адрес ______________________

____

подпись

Тип. з-да «ЭТП» 1982 г. З. 82